



نماینده انحصاری

uniview

در استان اصفهان

آموزش انتقال تصویر دوربین یونیویو
از طریق cloud

رای راه اندازی سرویس انتقال تصویر دوربین مداربسته از طریق Cloud ابتدا از منو وارد بخش تنظیمات (settings) شوید. از منوی

سمت چپ گزینه ی Network و سپس EZCloud را انتخاب نمایید. EZCloud را روی حالت On قرار دهید تا فعال گردد.

در مرحله ی بعد به آدرس سایت معرفی شده در بخش Domain Name وارد شوید.

آدرس سایت: en.ezcloud.uniview.com

The screenshot shows the UNV web interface. At the top, there are tabs for 'Live View', 'Playback', and 'Settings' (highlighted with a green box and an arrow). The left sidebar contains a menu with categories: Client, System, Camera, Hard Disk, Alarm, Alert, Network, User, and Maintenance. Under the 'Network' category, 'EZCloud' is highlighted with a green box and an arrow. The main content area is titled 'EZCloud' and contains the following settings:

- EZCloud**: On Off (highlighted with a green box)
- Domain Name**: en.ezcloud.uniview.com (highlighted with a green box and an arrow)
- Register Code**: FEUEDFDHGHGX8V87V76U65T54
- Device Status**: Offline: The device has not been added to the cloud website. Please add the device first.
- Service Agreement**: <http://ezcloud.uniview.com/doc/termservice.html>
- Scan QR Code**: A QR code is displayed.

A 'Save' button is located at the bottom of the settings area.

پس از ورود به سایت، به قسمت Sign Up مراجعه کنید.

ثبت نام →

Log In

Username/Email:

Password:

[Login](#) [Forgot password?](#)

طبق تصویر زیر مراحل ثبت نام را تکمیل کنید.

New User Sign Up

*Username:	<input type="text" value="uni*****"/>	یک نام کاربری تعیین کنید.
*Password:	<input type="password" value="*****"/>	یک رمز عبور تعیین کنید.
*Confirm:	<input type="password" value="*****"/>	رمز عبور را دوباره وارد کنید.
*Email:	<input type="text" value="en.ezcloud@uniview.com"/> <input type="button" value="Acquire"/>	ایمیل خود را وارد کنید.
*Verification Code:	<input type="text"/>	کد ارسال شده به ایمیل را وارد کنید.
<input checked="" type="checkbox"/> I agree Service Agreement		
<input checked="" type="checkbox"/> I agree to receive service information		
<input type="button" value="Sign up"/> <input type="button" value="Reset"/>		

پس از وارد کردن ایمیل، برای دریافت **Verification Code** بروی گزینه ی **Acquire** کلیک نمایید و سپس با مراجعه به ایمیل خود کد ارسال شده را دریافت و در قسمت مربوطه وارد نمایید.

در مرحله بعد وارد حساب کاربری خود در سایت **en.ezcloud.uniview.com** شوید و طبق شکل دستگاه را اضافه نمایید.

UNV | EZ Cloud Welcome admin | Exit Help

Device List | Org List | [+ Add Org](#) | [+ Add Device](#)

اضافه کردن دستگاه →

My Cloud Devices

Select	No.	Org	Device Name	Device Type	Device IP	Latest Online Time	Status	Share Device	Change Device	Retrieve Password	Access Device
<input type="checkbox"/>	1	root	NVR202-16EP	NVR202-16EP	192.168.1.10	10/9/2016 9:39:35 AM	Online (NAT)	Share	Change	Retrieve	Access

all / inverse | 1 in total | 1 / 1 | per page 10

Shared Cloud Devices

Select	No.	Org	Device Name	Device IP	Owner	Valid Until	Description	Status	Change Device	Access Device
No device. Click Add Device to add										

Sharing Records

Select	No.	Device Name	Share To	User Role	Valid Until	Description
No sharing records.						

سپس وارد تنظیمات دستگاه خود شده و طبق شکل زیر Register Code را کپی نمایید.

unv Live View Playback Settings admin Logout

Client System Camera Hard Disk Alarm Alert Network TCP/IP PPPoE EZCloud DDNS UNP Client Port Port Mapping Email FTP User Maintenance

EZCloud


EZCloud On Off

Domain Name en.ezcloud.uniview.com

Register Code **FEUEDFDHGHGX8V87V76U65T54** → کد رجیستری دستگاه

Device Status Offline: The device has not been added to the cloud website. Please add the device first.

Service Agreement <http://ezcloud.uniview.com/doc/termservice.html>

Scan QR Code 

Save

این کد را برای اضافه کردن دستگاه به حساب کاربری در سایت EZCloud وارد نمایید و یک نام به دستگاه خود اختصاص دهید. سپس روی گزینه **Add** کلیک کنید.

- [-] root
 - [-] NVR202-16EP

My Cloud Devices

Select	No.	Org	Device Name	Device Type	Device IP	Latest Online Time	Status	Share Device	Change Device	Retrieve Password	Access Device
<input type="checkbox"/>	1	root	NVR202-16EP	NVR202-16EP	192.168.1.27	10/9/2016 9:38:35 AM	Error (NAT)	Share	Change	Retrieve	Access

all / inverse 1 in total | 1 / 1 | per page 10

Shared Cloud Devices

تا زمانیکه تنظیمات در دستگاه ذخیره نشود وضعیت فعال نمی باشد

Select	No.	Org	Device Name	Device IP	Owner	Valid Until	Description	Status	Change Device	Access Device
No device. Click Add Device to add										

Sharing Records

Select	No.	Device Name	Share To	User Role	Valid Until	Description
No sharing records.						

همان طور که مشاهده می کنید دستگاه به لیست اضافه شده است. برای فعال شدن در صفحه تنظیمات و شبکه مربوط به EZCloud روی گزینه **Save** کلیک نمایید.

UNV

Live View Playback Settings

Client System Camera Hard Disk Alarm Alert Network User Maintenance


Network

- TCP/IP
- PPPoE
- EZCloud**
- DDNS
- UNP Client
- Port
- Port Mapping
- Email
- FTP

EZCloud

EZCloud	<input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off
Domain Name	en.ezcloud.uniview.com
Register Code	FEUEDFDHGHGX8V87V76U65T54
Device Status	Online
Username	uniview
Device Name	NVR202
Service Agreement	http://ezcloud.uniview.com/doc/termservice.html

Scan QR Code



Save

برای اطمینان از درستی روند این فعالیت، وضعیت دستگاه را در هر دو صفحه تنظیمات و سایت EZCloud کنترل نمایید تا **Online** شده باشد.

root		My Cloud Devices										
<input type="checkbox"/>	1	root	NVR202-16EP	NVR202-16EP	84.241.27.8	10/9/2016 9:38:35 AM	Online (NAT)	Share	Change	Retrieve	Access	
all / inverse					1 in total 1 / 1			per page 10				
root		Shared Cloud Devices										
Select	No.	Org	Device Name	Device IP	Owner	Valid Until	Description	Status	Change Device	Access Device		
No device. Click Add Device to add												
root		Sharing Records										
Select	No.	Device Name	Share To	User Role	Valid Until	Description						
No sharing records.												